

Descrição

O Sistema de Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series® por Gamewell-FCI oferece várias opções de tamanho de gabinete. Essas opções de gabinete permitem instalações organizadas, robustas e agradáveis. A montagem do gabinete da E3 Series é uma área compacta montada na parede. Um gabinete típico inclui uma caixa de montagem e uma porta de travamento externo. Além disso, há muitas escolhas de portas internas para acomodar uma variedade de submontagens E3.

Cada caixa de montagem de gabinete inclui padrões de montagem para ajudar o instalador na disposição e na fixação das submontagens à caixa de montagem. Pontos de abertura da caixa de montagem também são posicionados em vários pontos, de forma a permitir um acesso de conduíte dentro da área.

Três tamanhos de Gabinete do Anunciador oferecem a máxima flexibilidade, que pode ser adequada para qualquer aplicação.

- O gabinete A oferece opções de dois e três slots para acomodar as seguintes configurações:
 - Gabinete A, dois slots permitem espaço para uma (1) LCD-E3 e um (1) NGA ou um (1) ASM-16/ANU-48.
 - Gabinete A, três slots oferecem espaço tanto para um NGA e dois ASM-16s ou três ASM-16s/ANU-48s.
- O Gabinete A1 aloja um NGA ou um ASM-16/ANU-48.
- O Gabinete A2 acomoda um único visor LCD-E3.

O Gabinete B contém um espaço para ILI-MB-E3, submontagens e baterias PM-9G colocadas dentro da caixa de montagem. Entre as opções de submontagens adicionais montadas na caixa de montagem estão DACT-E3 e RPT-E3. A porta interna com 2 slots aloja as seguintes opções:

- um (1) módulo LCD-E3 e
- ou um (1) ASM-16/ANU-48 ou um (1) módulo NGA

Ambos os gabinetes do Centro de Comando de tamanho C e D alojam uma variedade de submontagens de Banda Larga E3 em várias configurações que oferecem uma solução para uma ampla gama de aplicações.

Há duas (2) seleções do painel de porta interna flexíveis disponíveis para os gabinetes do Centro de Comando de tamanho C e D, que podem conter um aparelho de telefone para o corpo de bombeiro, um microfone e módulos opcionais para satisfazer os requerimentos operacionais de cada instalação.

A E3 Series® é uma marca registrada da Honeywell International Inc.
A Lexan® é uma marca registrada da GE Plastics, uma subsidiária da General Electric Company.

Gabinetes para a E3 Series®



Gabinetes E3 Series®

Características

- Caixa de montagem de aço (calibre 16)
- Portas internas e externas removíveis
- A correia de ligação da porta interna é usada para dar continuidade elétrica para o aterramento
- As hastes da porta e da caixa de montagem oferecem um aterramento positivo. Porta com abertura de 180° com vão total
- Disponível tanto em preto quanto em vermelho
- A janela do Lexan® aparece nas portas da maioria dos gabinetes, com exceção do Gabinete C (INX), que usa portas com aberturas para ventilação
- Porta com abertura de 90° com nenhum vão
- Trava de chave com tranca com um quarto de volta

Empresa certificada pelo padrão ISO 9000-2000

SIGNALING



City of
Chicago
Approved
Class1
Class2
High Rise

City of
Denver
Approved

GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 - EUA • Tel: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

As especificações têm propósitos meramente informativos, não para fins de instalação, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Gamewell-FCI não assume responsabilidade alguma por seu uso.
©2009 da Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. www.gamewell-fci.com 9020-0649DP Rev. I página 1 de 3

Informações sobre pedidos

Número de Peça	Descrição
Gabinete A:	
E3BB-BA	Caixa de Montagem com Porta (Preta)
E3BB-RA	Caixa de Montagem com Porta (Vermelha)
E3ID2-A	Gabinete A, Porta Interna, Dois Slots
E3ID3-A	Gabinete A, Porta Interna, Três Slots
Gabinete A1:	
E3BB-BA1	Caixa de montagem com Porta e Porta Interna, (Um Compartimento) (Preta)
E3BB-RA1	Montagem, Caixa de Montagem, tamanho A1 (Vermelha)
Gabinete A2:	
E3BB-BA2	Caixa de Montagem com Porta e Porta Interna, (LCD-E3) (Preta)
E3BB-RA2	Montagem, Caixa de Montagem, tamanho A2 (Vermelha)
Gabinete B:	
E3BB-BB	Caixa de Montagem com Porta (Preta)
E3BB-RB	Caixa de Montagem com Porta (Vermelha)
E3ID2-B	Gabinete B, Porta Interna, Dois Slots
E3BB-RBSLIM	Área fechada, tamanho "B-Slim" (Vermelha)
Gabinete C:	
E3BB-BC/INCC	Gabinete C, Área Fechada da Caixa de Montagem Preta, Centro de Comando
E3BB-RC/INCC	Gabinete C, Área Fechada da Caixa de Montagem Vermelha, Centro de Comando
E3BB-BC/INX	Gabinete C, Área Fechada Preta, Transponder
E3BB-RC/INX	Gabinete C, Área Fechada Vermelha, Transponder
E3ID2-C	Gabinete C, Porta Interna, Centro de Comando, Dois Slots
E3ID3-C	Gabinete C, Porta Interna, Centro de Comando, Três Slots
Gabinete D:	
E3BB-BD	Caixa de Montagem com Porta (Preta)
E3BB-RD	Caixa de Montagem com Porta (Vermelha)
E3ID2-D	Gabinete D, Porta Interna, Dois Slots
E3ID3-D	Gabinete D, Porta Interna, Três Slots
E3BB-BD/INX	Área Fechada, Centro de Comando (Preta), Tamanho "D"
E3BB-RD/INX	Área Fechada, Centro de Comando (Vermelha), Tamanho "D"

Componentes Opcionais

Número de Peça	Descrição
E3-BP	Porta Interna, Placa em Branco, Dois Slots
INCC-BP	Porta Interna, Pannel em Branco, Um Slot
90375	Placa do Adaptador PM-9G (usada com Gabinetes E3BB/INX)

Amplificação em Massa

Número de Peça	Descrição
AA-100	Amplificador de Áudio, 100W a 70,7 V _{RMS} com gerador de tom embutido, 120 VCA
AA-120	Amplificador de Áudio, 120W a 25 V _{RMS} com gerador de tom embutido, 120 VCA

Informações sobre pedidos (Continuação)

Amplificação em Massa (Continuação)

Número de Peça	Descrição
ACT-1	Transformador de acoplamento de áudio, para sistemas de áudio com suprimentos múltiplos
FCI-CHG-120	Carregador de Bateria, 25-120 A/H selada e com ácido de chumbo, com montagem na caixa FCI-LBB
FCI-LBB	Caixa da bateria, acomoda baterias de até 55 A/H (Preta)
Gabinete C:	
FCI-DR-C4B	Porta em branco, trava e chaves, para a caixa de montagem que aceita três chassis (Preta)
FCI-DR-C4BR	Porta em branco, trava e chaves, para a caixa de montagem que aceita três chassis (Vermelha)
SBB-C4	Caixa de montagem, três chassis (Preta)
Gabinete D:	
FCI-DR-D4B	Porta em branco, trava e chaves, para a caixa de montagem que aceita quatro chassis (Preta)
FCI-DR-D4BR	Porta em branco, trava e chaves, para a caixa de montagem que aceita quatro chassis (Vermelha)
SBB-D4	Caixa de montagem, quatro chassis (Preta)

Acessórios Opcionais

Número de Peça	Descrição
Kit-A de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "A/LOC" (Preta)
Kit-A1 de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "A1" (Preta)
Kit-A2 de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "A2" (Preta)
Kit-B de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "B" (Preta)
Kit-C de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "C" (Preta)
Kit-D de Compensação E3	Anel de Compensação, Tamanho "D" (Preta)

Especificações

Dimensões:

Gabinete	Largura	Altura	Profundidade
Gabinete A	49 cm (19 1/4")	25 cm (10")	7,6 cm (3")
Gabinete A1:	22,2 cm (8,75")	25 cm (10")	7,6 cm (3")
Caixa de montagem	33,6 cm (13,25")	25 cm (10")	7,6 cm (3")
Gabinete A2:	49 cm (19 3/8")	25 cm (10")	7,6 cm (3")
Caixa de montagem	49 cm (19 3/8")	49 cm (19 3/8")	11 cm (4 1/2")
Gabinete B	49 cm (19 3/8")	49 cm (19 3/8")	11 cm (4 1/2")
Gabinete C	49 cm (19 3/8")	76 cm (30")	11 cm (4 1/2")
Gabinete D	49 cm (19 3/8")	104 cm (41")	11 cm (4 1/2")

GAMEWELL-FCI

Capacidade de Montagem da Porta

Número Componentes

Gabinete A

E3ID2-A, Gabinete A, Porta Interna, Dois Slots
1 Display LCD-E3 e
1 ASM-16/ANU-48

E3ID3-A, Gabinete A, Porta Interna, Três Slots
1 NGA ou ASM-16
2 ASM-16s/ANU-48s

Gabinete A1

E3ID-A1 Gabinete A1, Porta Interna (inclusive com Caixa)
1 NGA

Gabinete A2

E3ID-A2 Gabinete A2, Porta Interna (inclusive com Caixa)
1 LCD-E3

Gabinete B

E3ID2-B, Gabinete B, Porta Interna (inclusive com Caixa)
1 Display LCD-E3 e um (1) ASM-16/ANU-48
1 NGA e um (1) ASM-16/ANU-48

Gabinete C

E3ID2-C, Gabinete C, Porta Interna, Dois Slots
1 Display LCD-E3 e
5 Qualquer combinação de ASM-16/ANU-48,
NGA ou montagens de microfone
1 Montagem do Telefone
E3ID3-C, Gabinete C, Porta Interna, Três Slots
7 Qualquer combinação de ASM-16/ANU-48,
NGA ou montagens de microfone
1 Montagem do Telefone

Gabinete D

E3ID2-D, Gabinete D, Porta Interna, Dois Slots
1 Visor LCD-E3
11 Qualquer combinação de ASM-16/ANU-48,
NGA ou montagens de microfone e
1 Montagem do Telefone
E3ID3-D, Gabinete D, Porta Interna, Três Slots
13 Qualquer combinação de ASM-16/ANU-48,
NGA ou montagens de microfone
1 Montagem do Telefone

Capacidade de Montagem da Caixa de Montagem

Número Componentes

E3BB-BA1, Caixa/Porta de Tamanho A1, Preta
1 Repetidor de Rede RPT-E3

E3BB-BB, Caixa/Porta de Tamanho B, Preta
1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 e
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 adicional ou
1 Comunicador Digital DACT-E3 e
1 Repetidor de Rede RPT-E3

Placa E3-INCC-C

1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Portal de Voz da INI-VG Series
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 e
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 adicional ou
1 Comunicador Digital DACT-E3 e
1 Repetidor de Rede RPT-E3
1 Placa AM-50 Opcional

Capacidade de Montagem da Caixa de Montagem

Número Componentes

Placa E3-ILI-C

1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Interface de Loop ILI-MB-E3
2 ILI-MB-E3 ou ILI-S-E3 adicional
1 DACT-E3
1 RPT-E3

Placa E3-INX-C

1 Fornecimento de Energia PM-9G com uma (1)
Placa Adaptadora PM-9G
1 Portal de Voz INI-VGX
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 e
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 adicional ou
1 Comunicador Digital DACT-E3 e
1 Repetidor de Rede RPT-E3
4 Amplificador AM-50

Placa E3-ILI-D

1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 ou ILI95-MB-E3
4 ILI-E3 Series ou ILI95-E3 Series adicionais
1 Comunicador Digital DACT-E3
1 Repetidor de Rede RPT-E3
1 INI-VG Series

Placa E3-INX-D

1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 ou ILI95-MB-E3
1 Comunicador Digital DACT-E3
1 Repetidor de Rede RPT-E3
1 INI-VG Series
4 Amplificador AM-50

E3BB-BD, Centro de Comando/Caixa de Tamanho D (Voz), Preto

1 Fornecimento de Energia PM-9G
1 Portal de Voz da INI-VG Series
4 Interface de Loop ILI-MB-E3 e
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 adicional ou
1 Comunicador Digital DACT-E3 e
1 Repetidor de Rede RPT-E3

E3BB-BD, Centro de Comando/Caixa de Tamanho D, Preto

1 Fornecimento de Energia PM-9G
7 Interface de Loop ILI-MB-E3 e
1 Interface de Loop ILI-MB-E3 adicional ou
1 Comunicador Digital DACT-E3 e
1 Repetidor de Rede RPT-E3

GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 - EUA • Tel: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

www.gamewell-fci.com

9020-0649DP Rev. 1 página 3 de 3