

by Honeywell

## Descrição

A LCD-E3 oferece o visor do painel principal do Sistema de Evacuação de Emergência Expansível da E3 Series® com LEDs indicadores e interruptores operacionais. Até seis (6) visores de LCD-E3 podem ser localizados local ou remotamente a partir do painel através de um barramento local RS-485 do subconjunto ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3.

A LCD-E3 inclui um visor LCD para o status do sistema e os seguintes interruptores e indicadores de LED:

### Interruptores

- Indicação de alarme
- Indicação de problemas
- Silêncio do sinal
- Reinicialização do sistema/ teste de lâmpada
- Botões de função:
  - menu/voltar
  - back space/editar
  - OK
- Teclado numérico com 12 botões

### Indicadores de LED

- AC Power On (verde) (Ligado)
- Alarme (vermelho)
- Supervisão (amarelo)
- Problema (amarelo) no Sistema
- Falha de Energia (amarelo)
- Falha de Terreno (amarelo)
- Sistema Silenciado (amarelo)

## Instalação

A LCD-E3 é adaptável para a instalação em qualquer um dos seguintes gabinetes do sistema E3 Series®:

- Gabinete de tamanho "A", porta interna (E3ID2-A)
- Gabinete de tamanho "A2", porta interna (E3ID-A2)
- Gabinete de tamanho "B", porta interna (E3ID2-B)
- Gabinete de tamanho "C", porta interna (E3ID2-C)
- Gabinete de tamanho "D", porta interna (E3ID2-D)

## Especificações

- Tensão operacional:** FWR de 24 VCC (do fornecimento de energia da PM-9G)
- Corrente operacional:** 0,024 amp
- Corrente do alarme:** 0,028 amp
- Temperatura operacional:** 32° a 120 °F (0° a 49 °C)
- Umidade relativa:** 0 a 93% sem condensação a 90 °F (32 °C)

E3 Series® e NetSOLO® são marcas registradas da Honeywell International Inc.

## Visor do Teclado de LCD



LCD-E3

## Características

- Listado no Padrão 864 UL, 9ª Edição
- Oferece um visor com 80 caracteres dos eventos do sistema junto com LEDs indicadores e interruptores de controle
- A ILI-MB-E3/ILI95-MB-E3 pode suportar até seis (6) visores de LCD-E3, sendo que qualquer um deles ou somente um podem ser localizados remotamente através da interface serial RS-485
- Visor com LED de acendimento traseiro de fácil leitura e baixo consumo de energia

## Informações sobre pedidos

Modelo	Descrição
LCD-E3	Visor do Teclado de LCD

Empresa certificada pelo padrão ISO 9000-2000

SIGNALING



7165-1703:125  
7170-1703:126

Class1  
Class2  
High Rise

### GAMEWELL-FCI

12 Clintonville Road, Northford, CT 06472-1610 - EUA • Tel: (203) 484-7161 • Fax: (203) 484-7118

As especificações têm propósitos meramente informativos, não para fins de instalação, estando sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Gamewell-FCI não assume responsabilidade alguma por seu uso.  
©2009 da Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados. [www.gamewell-fci.com](http://www.gamewell-fci.com) 9020-0606DP Rev. G página 1 de 1