

Handsändare

KRINGUTRUSTNING FÖR TRÅDLÖST LARM



Honeywells familj av trådlösa handsändare ger dina kunder skräddarsydd kontroll över sina säkerhetssystem, samt ökad bekvämlighet genom praktiska kontrollampor och andra applikationer, vilket erbjuder tryggheten att akut hjälp anländer inom ett enda knapptryck.

Denna familj av trådlösa handsändare ger personligt skydd, är lätt att använda, och att ta med sig. Från TCE800M med en fyra knappars handsändare till den avancerade dubbelriktade TCC800M som kan visa systemstatus när så önskas.

Handsändarna TCPA 1B och TCPA 2B kan även övervakas och är helt vattentäta, på så sätt är den lämplig för användning under alla förhållanden och vid akuta behov, samt som panikknapp.

De tillbehör som finns/tillhandahålls med dessa modeller, kan användas och bäras på flera sätt eller fästas på väggar eller under bord.

De trådlösa handsändarna gör Honeywells system enkla att använda och är extra praktiska, bekväma och trygga för dina kunder. Vårt breda utbud av trådlösa handsändare ger flexibilitet för alla trådlösa applikationer.

Med mer än tre miljoner installerade enheter i Europa de senaste 15 åren, gör Honeywells Alpha/GY trådlösa sortiment till den mest pålitliga lösningen för kompletta larmsystem.

Funktioner

- Kryptering med rullande kod
- Radioräckvidd upp till 500 meter i öppet område
- Två vägar
- Europeisk 868 MHz frekvens
- Kompatibilitet med Honeywells paneler: Domonial, Le Sucre, Galaxy Flex och Dimension, Galaxy G2(1) och Vista(2)
- Litiumbatterier med lång livslängd
- LED-indikationer för användarfeedback
- Tydliga funktionsikoner(1)

(1) Utom TCPAxB

(2) Utom TCE800M





Kompatibilitet	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Domonial		✓	✓		✓
Le Sucre™		✓	✓		✓
Galaxy Flex ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽³⁾	✓		✓
Galaxy Dimension ⁽¹⁾	✓ ⁽⁵⁾	✓ ⁽⁴⁾	✓		✓
Galaxy G2	–	–	✓		✓
Vista ⁽²⁾		✓	–		✓

Honeywell förbehåller sig rätten att ändra specifikationerna på produkterna utan föregående meddelande

(1) med C079-2 RF-portal, (2) med 5882EUHS-mottagare, (3), sedan firmware V3.13, (4) sedan firmware V6.84, (5) med RF-portal-firmware V3 och högre

Handsändare

KRINGUTRUSTNING FÖR TRÅDLÖST LARM

					
Egenskaper	TCPA1B	TCPA2B	TCE800M	TCC8M	TCC800M
Knappar/lysdioder	1 / 1	2 / 1	4 / 1	4 / 3	
Panikfunktion (PA)		✓	✓	-	✓
Multiverkan, PA-kompatibel	-	✓	-	-	
Inställning/avvarning	-	Programmerbar	✓	✓	
Hemautomatik	-	Programmerbar	✓	✓	
Påarmningsstatus	-		-	✓	
Övervakad enhet	✓		-	-	
Batterityp	3V CR2032 x 1		3V CR2032 x 1	3V CR2032 x 1	
Mått (mm)	40 x 14,5		57 x 31,75 x 12,7	56 x 48 x 9	
Vikt	14g		17g	19g	
Kapslingsklassning	IP67		IP32	IP32	
Färg	Grå och vit		Svart	Svart	
Driftstemperatur	-10 °C till +55 °C				
Förvaringstemperatur	-20 °C till +70 °C				
Luftfuktighet	5 % till 95 %				
Förordningar	EN50131 Grade 2, Class II NF&A2P	EN50131 Grade 2, Class II NF&A2P PD6662:2010/ BS8243:2010	EN50131 Grade 2, Class II NF&A2P	EN50131 Grade 2, Class II NF&A2P PD6662:2010	EN50131 Grade 2, Class II, NF&A2P
Tillbehör (medföljer)	Bältesklämma/väggfäste, hänge, nyckelring, armband		-	Blått klistermärke och silverringklistermärke, nyckelring	

BESTÄLLNINGSPÅSLIST

TCPA1B	En knapp/en LED-handsändare
TCPA2B	Två knappar/en LED-handsändare
TCE800M	Fyra knappar/en LED-handsändare
TCC8M	Fyra knappar/tre LED-handsändare (ingen särskild panikfunktion)
TCC800M	Fyra knappar/tre LED-handsändare



För mer information:

www.honeywell.com/security/uk

Honeywell Security Group

Ampèrestraat 41
1446 TR Purmerend
Nederländerna
Tel : +31 (0) 299-410200
www.honeywell.com

HSG-KEYFOBS-03-SE(0515)DS-E
Maj 2015
© 2015 Honeywell International Inc.

Available at



ADI Safety Line Security AB

Lerkrogsvägen 21 | 126 12 Stockholm | 08-410 113 50
Tillgängligheten 3 | 417 01 Göteborg | 031-65 22 85
www.adiglobal.com/se | info.se@adiglobal.com

Honeywell