



Gama flexible de paneles de control para instalaciones medianas y pequeñas

Tabla comparativa

G2 vs. Galaxy Dimensión vs. Galaxy Flex Características	G2-20 ⁽¹⁾	FX020 ⁽³⁾	G2-44+ ⁽¹⁾	FX050 ⁽³⁾	GD48 ⁽²⁾	FX100 ⁽³⁾	GD96 ⁽²⁾
Zonas en placa base (máx. expansión) Nº máximo de zonas vía radio	12 (20) 20	12 (20) 20	12 (44) 44	12 (52) 52	16 (48) 32	12 (100) 100	16 (96) 80
Receptor vía radio/RF Portal	2	8	2	8	4	8	8
Grupos/Zonas	3+1 grupo común	3	3+1 grupo común	4	8	8	16
Salidas conmutadas (módulo trigger)	4-16 (8)	3-7 (15)	4-28 (8)	3-23 (31)	8-24 (30)	3-47 (55)	8-48 (6)
Salidas de activador - relé	-	0 - 1	-	0 - 1	1	0 - 1	1
Salida de altavoz	Sí						
Fuente de alimentación integrada	1A	1A ⁽⁴⁾	1.4A	1A ⁽⁴⁾	2.5A	1A ⁽⁴⁾	2.5A
Corriente nominal de salida (EN50131 / Seguridad Grado 2)	0.6A @ Grado 2	0.7A ⁽⁴⁾ @ Grado 2	1A @ Grado 2	0.7A ⁽⁴⁾ @ Grado 2	1.2A @ Grado 3	0.7A ⁽⁴⁾ @ Grado 2	1.2A @ Grado 3
Usuarios	23	23	23	48	98	98	248
Registro de eventos	384	500	384	500	1000	1000	1500
Registro de accesos	-	500	-	500	500	1000	1000
Temporizador de siete días - Calendarios (Autoarmado y acceso)	-	2	-	4	19	4	35
Enlaces	-	5	-	5	64	5	128
Interfaz de comunicación local	RS232 (con cable)	USB	RS232 (con cable)	USB	RS232	USB	RS232
PIR cámara capacidad	-	5	-	5	-	5	-
RTB	Integrado						
Ethernet	Opcional						
GSM/GPRS	No	Opcional	No	Opcional	No	Opcional	No
Opción de voz bidireccional	No	34 canales de altavoz	1 canal de altavoz	34 canales de altavoz	34 canales de altavoz	34 canales de altavoz	34 canales de altavoz
Teclados (con o sin lector de proximidad) ⁽⁶⁾	4 (4)	4 (4)	4 (4)	4 (4)	8 (3)	8 (8)	16 (7)
Multi-usuarios	4	4	4	4	4	4	8
Controladores de puerta (DCM)	-	2	-	4	4	4	16
Puertas con control DCM	-	4	-	8	8	8	32
Lectores de proximidad instalados en BUS	1	4	1	8	4	8	16
Grupos de control de accesos (plantillas de usuario)	-	5	-	10	50	20	50
Galaxy TouchCenter/ proximidad	-	1	-	1	1	1	2
Certificaciones	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 3	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 2	PD6662:2010/ EN50131-3:2009; Grado de seguridad 3

Galaxy® Flex	Firmware V1.00	Firmware V3.00
Características		
Transmisión GPRS encriptado	No	Si
Verificación por imágenes	No	Si
Mejoras zonas vía radio	N/A	12 extra por panel
Accesorios compatibles*		
Módulo Ethernet	E080-02/E080-04	A083-00-01
Portal RF	A073-00-01	A073-00-01
Módulo GSM/GPRS	A070-00-01	A081-00-01
Módulo de salidas de relé opcional	N/A	A074-00-01

Notas:

* Los códigos de producto que se muestran en la tabla anterior son específicos para las variantes de firmware de este panel.

⁽¹⁾G2 ⁽²⁾Galaxy Dimension ⁽³⁾Galaxy Flex

⁽⁴⁾variante disponible bajo petición, consulte a su representante local de ventas para obtener más información.

⁽⁵⁾Tenga en cuenta que el número máximo de teclados/lectores de proximidad varía en cada panel.

El número entre paréntesis indica el número máximo de lectores de proximidad que pueden ser instalados en dicho panel.

iPad, iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple® Inc.

El resto de marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.



Más información:

www.galaxyflex.com/es

Fax: +34 902 932 503

seguridad@honeywell.com

Honeywell Security Group

Avenida de Italia nº7

C.T. Coslada

28821 Coslada

España

Tel: 902 667 800

www.honeywell.com



HSC-FLEX-01-ES(0413)PC-C

Abril 2013

© 2013 Honeywell International Inc.